



Гнездо зарядки



Съемный аккумулятор

Выключатель

Инструкция по эксплуатации подавителя сигнала EaglePro Метель

При работе с глушилкой

Рекомендуется!! Работа прибора в сухом, проветриваемом месте, вдали от источников влаги, электромагнитного излучения, тепла, экранирующих преград, создающих так называемые «мертвые» зоны.

Не рекомендуется!! Использовать ближе 200 метров от базовой станции оператора сотовой связи.

Запрещено!!!! Ставить посторонние предметы на рабочий блок.

Кроме того, необходимо оберегать!!! от короткого замыкания, попадания влаги, едких газов, жидкости, насекомых в рабочий блок прибора.

Общее описание

Глушилка EaglePro Метель - портативная глушилка сигналов сотовой связи и интернета. Может быть использована для защиты от шпионских жучков: скрытых микрокамер, микрофонов для прослушки, GSM трекеров слежения - передающих видео и аудио информацию, координаты о местонахождении по каналам сотовой связи. Кроме того, глушилка надежно блокирует работу сотовых телефонов и модемов, охранных GSM сигнализаций и навигаторов.

Частотный диапазон подавления сигналов сотовой связи: CDMA 925 - 960 MHz; DCM CSM 1805 - 1880 MHz; 3G 2100 - 2170 MHz.

Рабочий радиус действия (дальность постановки помех) 5+10 метров - достаточно чтобы создать надежный периметр из электромагнитных помех от шпионской техники на площади 78 м² + 300 м².

Глушилка сотового сигнала имеет аккумулятор емкостью 1200 mAh. Автономное время работы от одной зарядки 90 минут. Предусмотрено одновременное подавление частот сотовой связи и дозарядка аккумуляторной батареи - в этом случае время работы глушилки не ограничено. Время для полной зарядки аккумуляторной батареи - 4 часа. Аккумулятор съемный, литий-ионный, не имеет "эффекта памяти", с большим "жизненным циклом". При работе глушилка не греется и не требует остановки из-за рисков перегрева, либо для технического обслуживания.

Имеются три встроенные (спрятанные) в корпус прибора антенны, по одной на каждый диапазон подавления. Рабочий блок (корпус) выполнен из прочного противоударного пластика.

Источники зарядки прибора: стационарная электрическая сеть - 220V; электрическая сеть транспортного средства - 12/24V от стандартного прикуривателя. В комплекте поставки имеется два адаптера питания, зарядное устройство от сети 220V и автомобильное зарядное устройство 12/24V.

Небольшие размеры 95x45x15мм и вес 68 грамм дают возможность спрятать сотовую глушилку в карман пиджака, в сумку и всегда иметь при себе. По внешнему виду прибор напоминает сотовый телефон, и его можно использовать не привлекая внимания. Глушилка EaglePro Метель считается индивидуальным средством защиты от технического шпионажа, ее еще называют карманной глушилкой.

Сборка прибора выполнена в заводских условиях по отработанной технологии, из качественных комплектующих, - и потому глушилка будет работать долго, безотказно и надежно глушить сигналы сотовой связи.

Условия эксплуатации прибора: температура -10 + 50 °C, влажность 10 % + 85 %.

Как работать с глушилкой

Для работы глушилкой не требуется специальных знаний и навыков.

Перед началом работы необходимо:

1. С помощью зарядного устройства, что есть в комплекте поставки, соединить прибор с источником электрической энергии и зарядить АБ. Время зарядки 4 часа. В дальнейшем время дозарядки значения не имеет, аккумулятор не обладает "эффектом памяти".
2. По окончании зарядки АБ отсоединить прибор от сети 220V/12-24V, либо оставить подключенным (значения не имеет) и перевести переключатель питания в положение "OFF - ВКЛЮЧЕНО".

В рабочем состоянии - горит зеленый индикатор; во время зарядки горит красный индикатор; при одновременной зарядке и работе прибора загораются оба индикатора - красный и зеленый.

Далее, дополнительных действий по настройке не требуется, работа происходит в автоматическом режиме.

Технические характеристики

Частотный диапазон работы:

CDMA 925 - 960 MHz DCM CSM 1805 - 1880 MHz
3G 2100 - 2170 MHz

Прибор подавляет цифровые сигналы: CDMA, DCS, GSM, 3G.

Радиус действия прибора (дальность постановки помех): 5 + 10 метров (радиус действия зависит от уровня сигнала в сети, расстояния до базовой станции, наличия экранирующих сигнал препятствий).

Аккумуляторная батарея: съемная, литий-ионная, емкостью 1200 мА/ч, не обладает "эффектом памяти", с большим "жизненным циклом". Время полной зарядки 4 часа. Автономное время работы прибора от одной зарядки 90 минут.

Три всенаправленные антенны, встроенные (спрятанные) в рабочий блок (корпус) прибора.

Источники зарядки, электропитания прибора: стационарная электрическая сеть - 220V; электрическая сеть транспортного средства - 12/24V, от стандартного прикуривателя. В комплекте поставки имеется два адаптера питания, зарядное устройство от сети 220V и автомобильное зарядное устройство 12/24V.

Условия эксплуатации прибора: температура -10 + 50 °C, влажность 10 % + 85 %.

Габариты прибора 95x45x15мм, масса 68 грамм.

Комплект поставки

- Рабочий блок - 1 шт.
- Аккумуляторная батарея - 1 шт.
- Адаптер питания на 220V - 1 шт.
- Адаптер питания на 12/24V - 1 шт.

Оплата, гарантия, возврат



Наложенный платеж - никаких предварительных платежей, заказ оплачивается на почте при получении посылки.



Честная гарантия 1 год - означает, что в случае возникновения гарантийного случая, мы не отправляем вас в сервисный центр как это делают в других магазинах, мы просто его меняем на **НОВЫЙ!**



Программа беспрепятственного возврата товара - в течение 14 дней возможно обменять или вернуть не понравившийся товар без объяснения причин своих действий.